

# Phonak Virto™ 1.




## Informazioni sul prodotto

Phonak Virto Infinio rappresenta la gamma completa di apparecchi ITE per gradi di ipoacusia da lieve a profonda. Gli apparecchi acustici Virto I sono ideali per i clienti che preferiscono una soluzione discreta e personalizzata.

Virto I-R, basato sull'innovativa tecnologia della piattaforma Phonak Infinio, è il primo apparecchio acustico personalizzato ricaricabile di Phonak.



# Descrizione del prodotto

	 Virto I-R 190/170/150/130	 Virto I-10 NW O 190/170/150/130	 Virto I-Titanium 190/170
<b>Livello di potenza</b>			
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP <sup>1</sup>	•		
<b>Configurazione hardware/opzioni/tecnologia</b>			
Formato batteria	Integrato ricaricabile	10	10
Tempi di carica <sup>2</sup>	0% - 100%	3 ore	
	da 0% a 80%	1,5 ore	
	per un fitting di 30 min.	15 min.	
Bluetooth®	•		
Materiale del guscio	Acrilico	Acrilico	Titanio <sup>3</sup>
Classe di protezione IP	IP68 <sup>4</sup>	IP68 <sup>4</sup>	IP68 <sup>4</sup>
Tecnologia del microfono	Direzionale	Omnidirezionale	Omnidirezionale
Bobina telefonica		Opzionale	Opzionale
Pulsantino (Programma/Volume)	•	Opzionale	Opzionale
Controllo volume (rotellina)		Opzionale	
EasyPhone (per telefono acustico)		•	Opzionale
MiniControl (per cambiare programma o regolare il volume)		•	•

## Colori

### Colori faceplate



26  
Rosa



14<sup>5</sup>  
Sabbia



22  
Cacao



28<sup>5</sup>  
Marrone



06  
Nero



Grigio  
Titanio

### Colori guscio in titanio

### Colori guscio acrilico



26  
Rosa



14  
Sabbia



22  
Cacao



28  
Marrone



06  
Nero



R  
Rosso trasparente



B  
Blu trasparente



21  
Trasparente

<sup>1</sup> Disponibile solo in determinati Paesi

<sup>2</sup> Il tempo di carica effettivo dipende dalla carica residua della batteria, ma non supera le 3 ore.

<sup>3</sup> Disponibile in due diverse tipologie di ruvidità superficiale: Standard o Tenuta Extra (ERS)

<sup>4</sup> IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

<sup>5</sup> Solo Virto I-R e Virto I-10 NW O

# Livelli di performance

AutoSense OS™ 7.0 <sup>1</sup>	Premium I90	Avanzata I70	Standard I50	Essenziale I30
Parlato con rumore di fondo elevato <sup>2</sup>	•			
Musica	•	•		
Parlato in auto	•	•	•	
Comfort nel rumore	•	•	•	
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Parlato da dispositivi multimediali + microfono <sup>2</sup>	•	•	•	•
Musica da dispositivi multimediali + microfono <sup>2</sup>	•	•	•	•
<b>Programmi aggiuntivi</b>				
Max. programmi aggiuntivi	4	4	4	4
Parlato con rumore di fondo elevato <sup>2</sup>	•	•		
Parlato a 360° <sup>2</sup>	•	•		
Parlato in auto	•	•	•	
Parlato nel rumore	•	•	•	•
Situazione di quiete	•	•	•	•
Comfort nel rumore	•	•	•	•
Musica	•	•	•	•
Telefono acustico	•	•	•	•
Programma personalizzato	•	•	•	•
Telefono tramite bobina telefonica ± microfono <sup>3</sup>	•	•	•	•
Bobina telefonica pubblica ± microfono <sup>3</sup>	•	•	•	•
<b>Programmi in streaming</b>				
RogerDirect™ + microfono <sup>2</sup>	•	•	•	•
PartnerMic + microfono <sup>2</sup>	•	•	•	•
Chiamata + microfono <sup>2</sup>	•	•	•	•

Funzioni	Premium I90	Avanzata I70	Standard I50	Essenziale I30
SpeechSensor <sup>2</sup>	•			
Ottimizzazione del Parlato	•			
StereoZoom 2.0 <sup>2</sup>	•	•		
Cancellazione Dinamica del Rumore <sup>2</sup>	•	•		
Sensore Uditivo Dinamico <sup>2</sup>	•	•	•	
Compatibilità Roger	•	•	•	•
Disattivazione Chiamata a mani libere <sup>2,4</sup>	•	•	•	•
Tap Control - Controllo a tocco <sup>2</sup>				
- Siri/Assistente Google	•	•		
- Mettere in pausa/riprendere lo streaming	•	•		
- Accettare/terminare una chiamata	•	•		
SoundRelax	•	•	•	
DuoPhone <sup>2</sup>	•	•	•	
EasyPhone <sup>3</sup>	•	•	•	•
UltraZoom <sup>2</sup>	•	•	•	•
Impostazione direzionalità Roger <sup>2</sup>	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Regolazioni Preferite dall'Utente	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Adattamento	•	•	•	•
Bilanciamento ambientale	•	•	•	•
SoundRecover <sup>2</sup>	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync <sup>2</sup>	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Canali Regolazione Fine	20	20	16	12

1 Phonak Virto I-10 NW O e Virto I-Titanium sono dotati di AutoSense OS 6.0

2 Disponibile solo per Phonak Virto I-R





3 Disponibile solo per Phonak Virto I-10 NW O e Virto I-Titanium

4 Per gli ambienti ad alta sicurezza, come le SCIF (strutture per le informazioni sensibili compartimentate)

## Fitting

	Virto I-R	Virto I-10 NW O / Virto I-Titanium
Phonak Target	11.0 o versioni successive	10.0 o versioni successive
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	
Noahlink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

# Accoppiamento acustico

		M	P	SP	UP <sup>1</sup>
Livello massimo di Uscita (dB SPL)	accoppiatore 2 cc	109	115	119	127
Guadagno massimo (dB)	accoppiatore 2 cc	40	50	60	70
Range di frequenza (Hz)	accoppiatore 2 cc	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Corrente di funzionamento (mA)	Virto I-10 NW 0, Virto I-Titanium	1,1	1,2	1,1	
Range di fitting					
		Per ipoacusia da lieve a media, tutte le configurazioni audiometriche	Per ipoacusia da lieve a moderatamente grave, tutte le configurazioni audiometriche	Per ipoacusia da moderata a grave, tutte le configurazioni audiometriche	Per ipoacusia da moderata a profonda, tutte le configurazioni audiometriche

<sup>1</sup> Disponibile solo per Virto I-R e in determinati Paesi

## Tipi di guscio

	Conca piena	Semi Conca	ITC	CIC	IIC
Virto I-R	█				
Virto I-10 NW 0	█				
Virto I-Titanium				█	

Il nostro approccio innovativo alla personalizzazione - RightFit™ - consente di costruire modelli più piccoli di apparecchi acustici Virto I-R, a seconda dell'anatomia dell'orecchio, del ricevitore e delle dimensioni della ventilazione.

# Soluzione di ricarica per Phonak Virto I-R

## Phonak Charger Virto I

Phonak Virto I-R ha tutte le funzioni di Infinio che amate oltre ai vantaggi di poter ricaricare. Con il nostro sistema proprietario Aggancia e carica, la ricarica diventa semplice e intuitiva. Inserisci l'apparecchio acustico nel caricatore e questo si aggancerà magneticamente al punto di ricarica. Aggancia e carica assicura che Virto R sia alimentato per un'intera giornata di utilizzo e che i clienti possano godere di un'intera giornata di ascolto, compreso lo streaming.



## Tecnologia wireless di Phonak Virto I-R

Chiamate dirette/streaming audio

Audio Bluetooth® Classic

## Portfolio Accessori Wireless

	Virto I-R I90/I70/I50/I30	Virto I-10 NW O I90/I70/I50/I30	Virto I-Titanium I90/I70
<b>Accessorio wireless</b>			
TV Connector	•		
Phonak PartnerMic™	•		
Phonak RemoteControl	•		
<b>Roger</b>			
RogerDirect	•		
Roger NeckLoop		• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>
<b>App</b>			
myPhonak	•		

<sup>1</sup> Disponibile se è installata la bobina telefonica

# life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative. Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

[phonak.com](https://phonak.com)



7 16 13 3 8 9 17 6 9 0 8 1  
Pubblicazione riservata agli operatori di settore.  
027-0710-05/V4.00/2025-03/MLG © 2024 - 2025 Sonova AG. All rights reserved.